



擴大機 M3500



規 格	M3500
輸出功率 (8Ω)	2×350W
輸出功率 (4Ω)	2×600W
輸出功率 (橋接) (8Ω)	1100W
輸出功率 (橋接) (4Ω)	1400W
頻率響應	15Hz~25KHz(±1dB)
諧波失真	<0.03%
互調失真	<0.038%
噪訊比	>102dB
上升速率	40V/μS
阻尼系數	> 400:1
靈敏度	可選擇輸入靈敏度 (0.77V/1.0V/1.44V)
輸入阻抗	10kΩ 平衡式輸入阻抗
輸入連接	XLR-3 平衡式母座及 6.35mm TRS jack 輸入端子
輸出電路類型	Class AB
輸出連接	SPEAKON 座 & 紅黑端子座
保護	短路、開路、溫度、軟開機、直流、高頻等保護指示
指示燈	電源、信號、限制、工作形式
面板控制	前:輸入信號大小 後:地線、型式、靈敏度、限制選擇
散熱	前後進風二段式風扇散熱
電源	120V AC-60Hz
保險絲	8A
尺寸 (mm)寬×深×高	482×383×88.8
重量 淨重/毛重(kg)	15.5/17 Kg