

MACHI 防雷擊電源過壓保護器 PC-101



1. 面板具 4 種狀態指示燈。
2. 面板具 1 只 3PAC 輸出插座; 後板具 12 只 3PAC 輸出插座。
3. 額定電壓: AC-110V 、 電流: AC-15A 、 瓦數: 1650W 。
4. 來電保護: 5~8 秒或 15~22 秒, 可依須求自行調整達到保護受控機器設備。
5. 來電瞬間下降或斷電回復時有延遲時間送電功能。
6. 電源指示燈: AC-110V IN 輸入端入電後會有來電保護, 才會開啟受控輸出, 電源指示燈亮。
7. 漏電流保護: $>100\text{mA}$ 漏電流指示燈亮, 自動關閉受控輸出; 待故障排除後, 可手動復歸。
8. 過電壓保護: $\geq 130\text{V}$ 過電壓指示燈亮, 自動關閉受控輸出(本機不會故障); 待電壓恢復標準, 自動復歸受控輸出。
9. 脈衝放電電流: $<100\text{KA}$ 雷擊故障指示燈亮, 自動關閉受控輸出。
10. 適用各種電子產品、電器產品、電腦設備、通信設備、監視設備
皆在保護範圍。
11. 適用標準機櫃 2U 尺寸。