

# ACAD<sup>®</sup>

A CLASS AUDIO DEVICE

## DIGITAL DELAY & STEREO MIXERS

DIGITAL

Professional System  
MADE IN TAIWAN

# DX-20



### DX-20專業數位迴音器

#### 產品特色

- \* 鎂鋁合金 CNC 銑邊陽極處理面板、高級烤漆機殼，搭配優質零組件以達到高品質產品的保證。
- \* 本機雖採傳統輕巧易用設計，但用料絕不馬虎，秉持堅固耐用之一貫作工。
- \* 四支 MIC 輸入、前三後一插孔，MIC3/MIC4 音量同步調整。
- \* MIXER IN-A & MIXER IN-B RCA 輸入以供兩組信號輸入。
- \* 音樂音量採全時控制(POWER OFF音樂直通時可控制音量)。
- \* DELAY IN 和 DELAY OUT 迴路，可配合專業 MIXER 的 SEND 和 RETURN 迴路使用。
- \* 迴音音量控制具備拉起無迴音功能，背板配置 FOOT Sw (迴音腳踏開關) 6.3 插孔。
- \* 電源 OFF，音樂自動直通設計，聆賞更純淨的音樂(當電源 OFF時音樂音量控制保持調整大小功能)。

#### 產品規格

- \* 電源電壓 AC 115V 50/60Hz (固定式無切換)
- \* 麥克風輸入孔 X4 (6.3 JACK) 輸入阻抗 600Ω
- \* 麥克風音量控制 X3 (MIC3/MIC4 共用)
- \* 高低音控制各一 (+-10dB)
- \* 迴音音量、迴音次數、迴音速度調整各一
- \* 伴唱音樂音量調整 X1 (附加 MIXER IN-A & MIXER IN-B RCA 輸入拉串開關)
- \* RCA 混音輸入 X2 阻抗 50KΩ (RCA)
- \* RCA 混音輸出 X1 阻抗 50KΩ (RCA)
- \* ECHO OUT 6.3 JACK X1 阻抗 50KΩ
- \* DELAY IN 和 DELAY OUT 6.3 輸出入孔各一 阻抗 50KΩ
- \* FOOT SW 6.3 插孔 X1 (有段 ON/OFF)
- \* 體積：480mm (W) × 180mm (D) × 44mm (H)
- \* 重量：2.26Kg

2014 NEW