

ACAD®

Professional System
A CLASS AUDIO DEVICE



Stereo Pre Amplifier & Digital Echo Effects

立體前級 · 數位迴音效果器

DX-500



產品特色

- * 本機採傳統類比操控設計，方便操作使用不會陷入不熟悉數位操控設定窘境。
- * BD、VOD、AUX（電子琴立體聲6.3插座）RCA 輸入座供前級信號輸入。
- * 音樂音量、音樂音質高低音控制。
- * 五支麥克風輸入、前三後二插孔，前後音質各別調整（高中低音調整）。
- * 迴音大小（拉串開關控制迴音效果之有無），迴音次數、迴音速度控制。
- * 麥克風總音量控制，統一控制五只麥克風最終音量。
- * 輸出部份備有一只立體聲 6.3 輸出孔同步一組 RCA 輸出座（音量控制）做輔助輸出或監聽使用，另有一組 RCA 座同步一組 LXR 輸出座輸出。

產品規格

- * 電源電壓 AC 115V 50/60Hz (固定式無切換)
- * 麥克風輸入孔 X5 (6.3 JACK) 輸入阻抗 600Ω
- * 麥克風音量控制 X5
- * 麥克風高中低音控制（前MIC-1、MIC-2、MIC3後MIC-4、MIC-5 各別調整）(+10dB)
- * 迴音音量、迴音次數、迴音速度調整各一
- * 音樂音量調整 X1、音樂高音控制 X1、音樂低音控制 X1
- * 面板三段旋轉式波段開關控制音樂訊號輸入 X1
- * RCA 輸入 X3 組 阻抗 50KΩ、立體 6.3 電子琴輸入 X1 阻抗 50KΩ
- * RCA 輸出 X2 阻抗 50KΩ
- * LXR 輸出座 X2 (左右聲道各一) 阻抗 50KΩ
- * 體積：W:480mm H:44mm D:180mm(1U)
- * 重量：2.33Kg

金典範科技有限公司

台中市大里區愛心路33號 電話:04-2406-6733 傳真:04-2406-6723
<http://www.machi.com.tw> E-mail:ma.chi888@msa.hinet.net

